PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CALCULADORA IMPRESORA
CAL-2724P

ESTIMADO CLIENTE

¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

INTRODUCCIÓN

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su calculadora por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarla.

DESCRIPCIÓN

Calculadora impresora para negocios, con pantalla grande fácil de leer. Para asegurar su vida útil evite que se golpee. Observe con atención las siguientes funciones.

- [±/=] Suma / Igual
- [−] Resta
- [X] Multiplicación
- [÷] División
- [%] Porcentaje
- [•] Punto Decimal
- [◇] Subtotal
- [✳] Total
- [G✳] Gran Total
- [#/P] Impresión de Fecha o Código
- [M+] Memoria Más
- [M−] Memoria Menos
- [M✳] Borrado de Memoria
- [M◇] Llamado de Memoria
- [MU] Marcación Arriba
- [TAX+] Impuesto Incluido / Costo
- [TAX−] Impuesto Excluido / Venta
- [FEED] Alimentación de Papel
- [+/−] Cambio de Signo
- [►] Movimiento a la Derecha
- [CE/C] Borrar Error / Borrar
- [1]~[9] [0] [00] [000] Botones Numéricos
- [RESET] Restaurar (presione si hay algún error de operación)



NP: No impresión
P: Cálculo con impresión
IP: Impresión de Ítem



Cal: Modo de Cálculo
Tax: Ajuste de Impuesto



▲ Ronda Arriba
5/4: Ronda Fuera
▼ Ronda Abajo



ADD2: Se pueden introducir números con decimales sin presionar la tecla de decimal en la suma o resta y el punto decimal se muestra de forma automática en la posición 2 de decimal.

4320: Punto decimal fijo en cada posición decimal.

F: Puntos Decimales Flotantes

SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN, CÁLCULO DE PORCENTAJE

EJEMPLO	MODO DECIMAL	TECLAS	MUESTRA	IMPRESIÓN
-3+7-16=-12	P BUS ▼ F	ON/AC 3 −	-3	3. -
		7 +	4	7. +
		16 −	-12	16. -
		✱	-12	-12. ✱
(3+7-0.2)x1.5 ÷4%=367.5	P BUS ▼ F	3 +	3.	3. +
		7 +	10.	7. +
		0.2 −	0.2	0.2 −
			9.8	9.8 ×
		× 1.5	1.5	1.5 ×
		÷ 4	4.	4. %
		%	367.5	367.5 ✱

CÁLCULO DE MEMORIA

EJEMPLO	MODO DECIMAL	TECLAS	MUESTRA	IMPRESIÓN
25 X 5 −) 84 ÷ 3 +) 68+17 182	P BUS ▼ F	ON/AC 25 ×	25	25. ×
		5 M+	M 125	5. =
				125. M+
		84 ÷	M 84	84. ÷
		3 M−	M 28	3. =
				28. M−
		68 +	M 68	68. +
		17 +	M 85	17. +
		M+	M 85	85. M+
		M◇	M 182	182. M◇
		M✱	182	182. M✱

CÁLCULO DE IMPUESTOS

EJEMPLO	MODO DECIMAL	TECLAS	MUESTRA	IMPRESIÓN
① IMPUESTO: 5%	P TAX ▼ F	ON/AC TAX% 5	TAX%	0. %
		TAX%	5	5. %
② PRECIO: 1,200 IMPUESTO+: 1,260 IMPUESTO: 60	P TAX ▼ F	1200 TAX+	TAX+ 1,260	1,200. 5. % 60. ◇ 1,260. ✱
③ PRECIO: 1,260 IMPUESTO-: 1,200 IMPUESTO: 60		1260 TAX−	TAX− 1,200	1,260. 5. % -60. ◇ 1,200. ✱
① 5+29-2X6+4÷2+10 =34	P R CAL 5/4 F	ON/AC		0. C
		5 + 29 + 2	34	5. +
		± × 6 =	-12	29. +
		+ 4 ÷ 2 = +	22	-2. ×
		10 + M+ ✱	2	6. =
			24	-12. ✱
② 3x6+4-2=20		3 × 6 = + 4	34	-12. +
		+ 2 −	M 34	22. ÷
		M+	M 34	2. =
		M◇	M 18	2. ✱
①+②=54		M✱	M 22	24. +
			M 20	34. +
			M 54	10. +
			54	34 .M+
				34. ✱
				3. ×
				6. =
				18. ✱
				18. +
				4. +
				2. −
				20. M+
				54. M◇
				54. M✱

CÁLCULO DE MARGEN BRUTO

EJEMPLO	MODO DECIMAL	TECLAS	MUESTRA	IMPRESIÓN
①	P BUS ▼ F	ON AC	0.	0. C
COSTO: 675.-		675 COST	675	675. C*
TASA DE GANANCIA DE LA VENTA: 25%		25 MARGIN	900	25. M%
		MARGIN	25	900. **
PRECIO DE VENTA: 900.-		MARGIN	225	25. M%
				225. M%
②				
PRECIO DE VENTA: 900.-		900 SELL	900	900. **
TASA DE GANANCIA DE LA VENTA: 25%		25 MARGIN	675	25. M%
		MARGIN	25	675. C*
COSTO: 675.-		MARGIN	225	25. M%
				225. M=

ESPECIFICACIONES

Componente Principal	Chip LSI
Pantalla	Tubo fluorescente de12 Dígitos
Impresora	Epson M-32TL (2 colores) / M-31A (1 color)
Rodilla de Tinta	IR-40T
Fusible	150mA (5x20)
Baterías	4 Tipo AA (DC 6.0V)
Voltaje	AC 100V/60Hz – 220V/50Hz
Temperatura Ambiente	0ºC – 40ºC (32ºF – 104ºF)
Dimensiones	30 x 21 x 6.5 cm

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.